



Situo RTS on 1-kanavainen radiokaukosäädin, jolla voidaan ohjata kaikkia SOMFY RTS moottoreita ja vastaanottimia. Yhdellä kaukosäätimellä voidaan käyttää enintään viittä (5) RTS moottoria ja/tai vastaanotinta.

## HUOM!

Situo RTS kaukosäädin on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi seinään.

### 1 ▲ YLÖS

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan ylös.

### 2 my (SEIS) ja mahdollinen mieliasento

Kertapainallus tästä painikkeesta pysäyttää aurinkosuojan haluttuun kohtaan.

### 3 ▼ ALAS

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan alas.

### 4 MERKKIVALO

Punainen LED-merkkivalo syttyy hetkeksi aina kun kaukosäädintä käytetään.

### my my position = mieliasento

Tälle painikkeelle voidaan helposti ohjelmoida aurinkosuojan haluttu mieliasento (väliasento). Esim. terassimarkiisi puoliksi auki.

#### Mieliasennon ohjelmointi:

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon ja pysäytä painamalla my painiketta. Paina my painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikaahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt ohjelmoitu.

#### Mieliasennon poistaminen:

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon painamalla my painiketta. Paina my painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikaahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt poistettu.

#### Käyttö:

Kun haluat ohjata aurinkosuojaasi mieliasentoon, painat vain kerran my painiketta ja aurinkosuoja liikkuu ohjelmoimaasi asentoon.

**HUOM!** Aurinkoautomaattikka ohjaa aurinkosuojan aina mieliasentoon, jos se on ohjelmoitu.

Lisätietoja tuotteista löytyy Somfy:n RTS ohjekirjasta.